

Apparato interfonico stagno da parete serie Page/Party-Line TLL3000_© modello TLL457

TELEINDUSTRIA sri

Phone:.....(39) 2 45713729 Fax:....(39) 2 45714000 E-mail:.....sales@teleindustria.it



Installazione, impiego e procedure di manutenzione

- Aprire l'apparato rimuovendo le 3 viti di fissaggio della parte frontale
- Inserire i cavi di collegamento nei pressacavi e stringerli verificando la tenuta stagna
- Collegare i conduttori delle linee telefoniche, dell'alimentazione 48Vcc e degli altoparlanti esterni (vedi manuale)
- Eseguire un test funzionale in accordo alle procedure di sistema
- Regolare il volume degli altoparlanti
- Richiudere l'apparato avendo cura che la guarnizione sia integra e ben inserita nella propria sede
 Questo apparato è garantito 24 mesi contro difetti di

Apparato interfonico blindato, stagno IP66 con corpo e microtelefono in fusione di lega leggera di alluminio spessore 5mm, con pulsanti metallici e microtelefono con cordone INOX resistente fino a 200kg di carico di trazione, dotato di funzione di auto-test locale e LED di indicazione di anomalia, con amplificatore audio incorporato 30WRMS per pilotare altoparlanti a tromba esterni 1x30W o 2x15W, con sistema antilarsen e relè di telecomando per muting altoparlanti di sistema PA modello TLL457

TLL3000 è un sistema interfonico industriale del tipo "Page/Party-Line". È destinato ad aree di processo dovei è necessario ricercare il personale con il quale si intende entrare in contatto. È contemporaneamente un sistema di chiamata del personale su altoparlanti e di conversazione su uno o più canali telefonici dedicati. Il sistema non richiede alcuna centrale di commutazione, ma semplicemente un cavo telefonico multicoppia sul quale derivare in parallelo tutti gli apparati interfonici del sistema.

Caratteristiche elettriche:

48 Vcc ±10% Alimentazione: Consumo in conversazione: 50 mA 0,5÷1,0A Consumo in diffusione: Impedenza on/off-hook: $27k\Omega/600\Omega$ Amplificatore audio integrato: 30 Watt RMS/16 Ω Pulsante CG con LED: Chiamata Generale Pulsante L1÷L4 con LEDs: Party Line 1,2,3,4 Pulsante SC: Chiamata SalaControllo

LED blu lampeggiante:

Indica lo stato di buon funzionamento dell'apparato, a seguito del test audio periodico che verifica il funzionamento di microfono e auricolare, nonchè i principali parametri vitali del telefono. L'apparato può essere associato al software di diagnosi remota TelDia®.

