

TELEINDUSTRIA srl

Phone: (39) 2 45713729

Fax: (39) 2 45714000

E-mail: teleindustria@tin.it

Web-site: **www.teleindustria.com**

Hurler antidéflagrant avec interface téléphonique intégrée

ATEX - EEx ATEX II2GD – IP66

model AP9C-RT3/4-25S-A5

PHONE ALERT-Ex®



PROTECTION DEGREE & TEMPERATURE RANGE

II2GD Ex db IIC T5 – IP66 / -20°C ÷ +60°C

II2GD Ex db IIC T6 – IP66 / -20°C ÷ +40°C

ATEX Certificate:
ICEPI 13ATEX03C007X

Material of body: Aluminum light-alloy
Matériau du corps : alliage léger d'aluminium
Couleur du corps : orange RAL2003
Matériau du cône : ABS
Couleur du cône : beige clair
Montage : mur / poteau
Support : acier inoxydable INOX
Terminaison : bornes à vis
Poids: 4,25 kg
Température limites électronique : -40°C ÷ +70°C
Dimensions : Ø158 mm x 310 mm
Nominale / max. puissance : 25 W
SPL 1W / 1m: 106 dB
Puissance nominale SPL: 118 dB
Entrées de câbles : trous filetés métriques de 2 3/4 "
Serre-câbles : non inclus

Les **AP9C-RT3-25S-A5** et **AP9C-RT4-25S-A5** sont un appareil acoustique puissant, utilisé à la fois pour **alarmes** ou pour la **répétition des appels téléphoniques** dans les zones bruyantes.

Les deux versions **RT3** et **RT4** sont équipées d'une **interface téléphonique analogique**, capable de détecter la tension de sonnerie sur n'importe quelle ligne téléphonique analogique. Cela signifie que **vous n'avez pas besoin d'un relais téléphonique** pour l'activer.

Dans les deux cas, l'équipement a besoin d'une tension d'alimentation :

AP9C-RT3-25S-A5.....230 Vca - 0,2 A

AP9C-RT4-25S-A5: 24 Vcc - 1 A

Pendant l'installation, vous pouvez configurer le circuit électronique pour qu'il fonctionne comme une **sirène d'alarme** (le son démarre lorsque l'équipement reçoit la tension d'alimentation 24 Vcc / 230 Vca) ou comme un **répéteur d'appel téléphonique** (le son démarre lorsque l'équipement détecte la tension de sonnerie sur la ligne téléphonique).

Pression acoustique : 118dB @ 1m

Volume : réglable par trimmer interne

Rythme de la répétition de l'appel

Le module électronique est capable de générer jusqu'à 8 mélodies sélectionnables par DIP-Switch. Il peut être réglé de manière à sonner à la même cadence des sonneries téléphoniques, ou avec sa propre cadence qui fonctionne également pendant les pauses entre les sonneries.

Réglage du volume:

L'équipement peut fonctionner sur un volume pré-réglé, ou il peut fonctionner en mode d'augmentation automatique (trimmer à l'intérieur).

